

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Batteriladdare
Multiport
UC18YTSL

NYHET

Laddar 4 batterier och 2 mobiltelefoner samtidigt.

Med 2 USB-portar för laddning av dina mobila enheter



Laddar 4 batterier och 2 mobiltelefoner samtidigt.

Med HiKOKI multiport batteriladdare UC18YTSL kan du ladda upp till 4 slide-batterier samtidigt – oavsett kapacitet på batterierna. Välj om du vill ladda ett batteri åt gången (snabbt) eller alla samtidigt ("Multi mode"). Med 2 USB-portar för laddning av exempelvis mobiltelefon. Kan användas som förlängningsladd, när extra eluttag behövs.

Laddar även MULTI VOLT-batterierna BSL36A18 och BSL36B18 (samtidigt eller en i taget).

Specifikation

Batteri	Antal laddportar	4
	Volt	14.4V/18V / MULTI VOLT
	Batteriteknologi	Lithium-ion
	Batterityp	BSL14XX serien, BSL18XX serien och MULTI VOLT serien (BSL36A18, BSL36B18)
USB-portar	5V x 2, Total 2A	
Strömkälla	230V/240V x 1, 8A	
Vikt	1,6 kg utan batteri	



V.68030612

BATTERILADDARE UC18YTSL MULTIPORT

Ungefärlig laddtid (vid 20°C)*1

Voltage	Batteri		Laddningstid
	Benämning	Kapacitet ²	UC18YTSL
18V	BSL1815S	1,3Ah	15 min
	BSL1815	1,5Ah	15 min
	BSL1815X	1,5Ah	15 min
	BSL1820	2,0Ah	20 min
	BSL1825	2,5Ah	25 min
	BSL1830C	3,0Ah	30 min
	BSL1830	3,0Ah	20 min
	BSL1840	4,0Ah	26 min
	BSL1850	5,0Ah	32 min
	BSL36A18	5,0Ah	32 min
	BSL1860	6,0Ah	38 min
	BSL36B18	8,0Ah	52min
14,4V	BSL1415S	1,3Ah	15 min
	BSL1415	1,5Ah	15 min
	BSL1415X	1,5Ah	15 min
	BSL1420	2,0Ah	20 min
	BSL1425	2,5Ah	25 min
	BSL1430C	3,0Ah	30 min
	BSL1430	3,0Ah	20 min
	BSL1440	4,0Ah	26 min
	BSL1450	5,0Ah	32 min
	BSL1460	6,0Ah	38 min

1* Batteriets laddningstid kan öka beroende på förhållanden i omgivning och batteritillstånd. Tiden avser vid laddning av ett batteri i taget. Laddar du flera batterier på samma gång blir den totala laddningstiden summan av de individuella värdena.

2* Nominella värden.

Eluttag



Bärhandtag



USB-portar (2 st)



Följ oss i sociala medier



hikoki-powertools.se

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS